

RX2H/TX2B

RICEVENTE 2 CANALI MINIATURIZZATA / TRASMETTITORE DA INCASSO



RX2H



TX2B

PLUS

RX2H

Per il comando di carichi a tensione di rete 230 Vac/110 Vac con potenza fino a 1000W e 2 canali indipendenti

Facile programmazione con LED+BUZZER

Memorizza fino a 30 trasmettitori

Morsettiera di collegamento interna

Gestisce due temporizzatori per lo spegnimento automatico

Massima flessibilità nel comando individuale del-

le due uscite con modalità: monostabile - bistabile - temporizzata - controllo motore

Gestione intelligente dell'illuminazione in combinazione a punti di comando luci via cavo

TX2B

Trasmettitore da incasso due canali

Batteria al litio CR2032

Installabile nelle principali scatole da incasso

MODELLI

CODICE	DESCRIZIONE
RX2H	Ricevente 2 canali miniaturizzata per il comando via radio e filare di motori per tende e tapparelle o luci
TX2B	Trasmettitore da incasso 2 canali

* La portata stimata è da considerare un dato indicativo, la ricezione è suscettibile di interferenza dovuta ad altri dispositivi radio operanti alla stessa frequenza, nonché alla natura e disposizione di eventuali ostacoli tra trasmettitore e ricevente

	RX2H	TX2B
CARATTERISTICHE ELETTRICHE		
frequenza ricezione	MHz	433,92
alimentazione RX2H	Vac	230
alimentazione TX2B		CR2032
portata	m	20 (utilizzo interno) 150 (utilizzo esterno)*
corrente massima contatti relè	A	5 (Cos φ=1) carico resistivo
potenza massima contatti relè	W	1100
potenza di trasmissione	dBm	- +5
CARATTERISTICHE GENERICHE		
grado di protezione	IP	20 20
dimensioni (L - P - H)	mm	42 - 21 - 36 42 - 21 - 36
temperatura di esercizio	°C	-20 + 55 -20 + 55